

## Ajax Socket, černá

Kód produktu: 0200320101

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine



Chytrý zásuvkový adaptér, (typ F), snadné ovládání, LED signalizující zatížení, funkce pro měření spotřeby.

### ■ POPIS

Chytrá zásuvka (socket) umožňuje vzdáleně ovládat (spínat) připojené elektrické spotřebiče. Barevný LED indikátor signalizuje zatížení, zároveň je možné skrz aplikaci měřit spotřebu elektrické energie. Zařízení lze aktivovat manuálně v aplikaci, tlačítkem nebo automaticky při změně stavu zabezpečovacího systému – poplach, přednastavený harmonogram.

Klíčové vlastnosti Socket:

- Snadné ovládání připojených zařízení
- Barevný LED indikátor pro signalizaci zatížení
- Funkce pro měření spotřeby elektrické energie
- Typ SCHUKO F
- Push notifikace o stavu zásuvkového adaptéru
- Dostupné také v bílé variantě

Český manuál naleznete zde: [Socket](#)

Zařízení Ajax můžete pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace Ajax Security System dostupné pro Android a iOS

## ■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	36 x 47 x 13 mm
Napájecí napětí	230V AC
Montáž	vnitřní prostředí
Teplota provozní	0 - 40 °C
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Dosah ve volném prostoru	1000 m
Napěťová ochrana	184 - 253 V
Max. proudové zatížení	11 A
Max. spínaný výkon	2500 W
Statistické funkce	Ano
Stav kontaktu	NO/ NC
Provozní režim	bistabilní, pulzní
Počet spínacích cyklů	200000
Kompatibilita	Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX
LED indikátor	Ano
Třída ochrany	I.

## ■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200320102	Ajax	Socket, bílá	Chytrý zásuvkový adaptér, (typ F), snadné ovládání, LED signalizující zat

## ■ KONTAKT NA PRODEJCE

**Protech Alarms**

tel. 605 537 553

email: [info@protech-alarms.cz](mailto:info@protech-alarms.cz)

web: [eshop.protech-alarms.cz](http://eshop.protech-alarms.cz)

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.